

1.2.4. ZACISK TRANSFORMATOROWY KUTY DO POŁĄCZEŃ SZYNOWYCH TYPU MK 2



MK 2

Przeznaczenie:


Realizacja podłączeń przewodów szynowych o szerokości do 40 mm po stronie niskiego napięcia stacji transformatorowych.

Zaciski wykonywane są dla:


M12 – prąd znamionowy $I=250A$ dla mocy transformatora do 160 kVA

M16 – prąd znamionowy $I=400A$ dla mocy transformatora do 200 kVA

M20 – prąd znamionowy $I=630A$ dla mocy transformatora do 400 kVA



Odwiercenie zacisku zgodne z DIN4253269



Odwiercenie zacisku zgodne z BN-76/3071-72

Materiał:

Mosiądz kuty

Wyrób dostępny w wersji surowej lub ocynowanej
Śruby dociskowe – stal nierdzewna

Przyłączalność:

Zacisk nakręcany na sworznie przyłączeniowe transformatora (M12 do M20), zaciskany i blokowany dwoma śrubami M8.

Nr katalogowy	KTM	Typ	Gwint Przyłączeniowy	I max [A]	Moc transformatora
BK 6220	1115-810-212-000	MK 2/12	M 12	250	do 160 kVA
BK 6221	1115-810-216-000	MK 2/16	M 16	400	do 200 kVA
BK 6222	1115-810-220-000	MK 2/20	M 20	630	do 250/400 kV