

Karta katalogowa**BEZPIECZNIK NAPOWIETRZNY OŚWIETLENIOWY BNO**

Zastosowanie: podłączenie lamp oświetleniowych z izolowanym i nieizolowanym przewodem linii napowietrznej

Temperatura pracy: -25°C do 100°C



Oznaczenie:	<u>BNO 1</u>	<u>BNO 2</u>
Indeks:	J.30.00001	J.30.00002
Przeznaczenie:	linia izolowana	linia nieizolowana
Rodzaj wkładki bezpiecznikowej:	DII 25A	DII 25A
Przekrój przewodu linii napowietrznej:	maks. 35mm ²	maks. 35mm ²
Przekrój przewodu przyłączeniowego:	maks. 10mm ²	maks. 10mm ²
Maksymalny moment dokręcenia:	10Nm	10Nm
Opakowanie:	25szt.	25szt.

Wyroby posiadają wzmocnioną izolację elektryczną równoważną z izolacją podwójną (II klasa ochronności).